

Tabelle zur Berechnung des täglichen Strombedarfs					
Verbraucher/Gerät	Anzahl	Leistung*	Strom- verbrauch	tägl. Be- triebszeit	Tages- bedarf
Rechenformel	(n) x	(W)	:12 (V) = (A)	x (Std)	= (AH)
Beleuchtung					
LED-Leuchte		3			
Halogen-Leuchte		10			
Spot		15			
Energiesparleuchte		5			
Haushaltsgeräte					
Kühlbox, thermoelektrisch		35			
Kühlschrank (Gasbetrieb)		14			
Mikrowelle		800			
Kaffeemaschine (230 V)		500			
Wasserkocher (12 V)		200			
Haartrockner		1.200			
Heizung/Klima/Wasser					
Heizung im Gasbetrieb		20			
Klimaanlage		1.000			
Kleinboiler		400			
Wasserheizstab		150			
Heizmatte		90			
Wasserpumpe		40			
Multimedia					
TV		40			
Sat-Receiver		30			
Laptop/Computer		90			
Ladegerät		20			
Radio		15			
Sonstige Verbraucher/Geräte					
Verbraucher/Gerät 1					
Verbraucher/Gerät 2					
Verbraucher/Gerät 3					
Energiebedarf (AH/Tag)					

*Durchschnittswerte - je nach Gerätemodell kann die Leistung abweichen